

## 十二通道有线/地面电视PCIe接收卡

- 12路独立接收
- DVB-C, QAM-B, DVB-T(2) 和 ISDB-T
- 捕获网络中的所有服务

### 技术特点

- 12路独立接收，用于捕捉有线/地面任意信号的混合。
- 应用程序可以访问每个通道中的全部TS流。
- 每个通道均提供锁定状态、RF电平，MER 和 BER。
- 免费提供的Windows和Linux SDK(DTAPI)跟其他DekTec数字电视适配器完全兼容。
- PCI-Ex4接口，全高。



### 应用实例

- 接收免费地面广播服务，并将其复用到电缆网络。
- 跟DekTec Xpect软件配合，监测有线网络。

### 关键信息

参数	值
RF输入	75-Ω "F" female
回波损耗	>10dB
解调频率范围	42 .. 1002MHz
输入灵敏度	-80 .. -20dBm
符号率	1.7 .. 7.2MBd
量测	RF level, MER, BER
PCI-E	PCIe gen1 x4

### 标准制式

解调制式	标准
QAM-A (DVB-C)	EN 300 429
QAM-B	ITU J.83 Annex B
QAM-C	ITU J.83 Annex C
DVB-C2	EN 302 769
DVB-T	EN 300 744
DVB-T2	EN 302 755 v1.3.1 (T2 Lite) DTG 6.2/7, NorDig-U v2.2
ISDB-T	ARIB STD-B31

### PC配置

OS	Windows 2k8/12/16, 7, 8, 10 Linux ≥2.6.32, 3.x, 4.x
平台*	Core i7

\* 推荐

### 订单信息

类型	描述
DTA-2139B-SL	带 StreamXpert Lite软件，含接收解码，录制功能
DTA-2139B-SX	带 StreamXpert TS码流分析软件

DekTec China

深圳(总部): 南山区深圳软件园一期7栋302-305, Tel: 0755-83713400~02, Fax: 0755-8371 3403  
 北京: 朝阳区北四环东路115号三空间5号楼306, Tel: 010-5721 1511, Fax: 010-6482 2961  
 上海: 徐汇区钦江路123号401室, Tel: 021-5426 5206, Fax: 021-5426 5207  
 香港: 葵涌大连排道42-46号贵盛工业大厦2G栋14楼1420B  
 Tel: +852-6913 2064, Fax: +852-2319 5168

Email: [sales-sz@dtvcore.com](mailto:sales-sz@dtvcore.com); [sales-bj@dtvcore.com](mailto:sales-bj@dtvcore.com); [sales-sh@dtvcore.com](mailto:sales-sh@dtvcore.com); [sales@dtvcore.com](mailto:sales@dtvcore.com)

Web: [www.dtvcore.com](http://www.dtvcore.com)